



## ІНСТРУКЦІЯ КОРИСТУВАЧА

### ЗОВНІШНІЙ АКУМУЛЯТОР ATRIA



#### Застереження перед використанням

Перед першим використанням повністю зарядіть зовнішній акумулятор Atria. Переконайтеся, що напруга пристрою сумісна з напругою зовнішнього акумулятора Atria. Ознайомтеся з інструкцією, щоб уникнути неправильного використання літій-полімерних акумуляторів, які можуть бути небезпечними та викликати перегрівання, дим, пожежу тощо.

#### Основні параметри

Потужність: PD 65 Вт (максимальна)  
Вхід: USB-C  
Вихідні порти: два USB-A і два USB-C  
Вихідні та вхідні параметри USB-C1/2:  
5 В = 2 А,  
5 В ~ 15 В = 3 А,  
20 В = 3,25 А (не більше 65 Вт)  
Вихідні параметри USB-A1/2:  
5 В = 2 А,  
5 В = 4,5 А,  
9 В = 2 А,  
12 В = 1,67 А (не більше 22,5 Вт)  
Розмір виробу: 48\*48\*105 мм  
Матеріал: алюмінієвий сплав + друківана плата

#### Робота

Для заряджання електронного пристрою використовуйте зарядний кабель USB. При цьому на дисплеї відображується відсоток вхідної і вихідної потужності акумулятора, а також знак швидкого заряджання.

Під час заряджання і розряджання потужність буде у діапазоні від 0% до 100%.

При повному заряді на дисплеї буде відображатися 100%.

#### Опис виробу

Зовнішній акумулятор Atria – це легкий і невеликий переносний блок живлення, який можна використовувати для заряджання багатьох пристроїв, головним чином пристроїв з швидким заряджанням PD, ноутбуків, мобільних інтернет-пристроїв (5 В), електронних книг, мобільних телефонів, переносних медіа-плеєрів, цифрових камер та програвачів MP3 / 4 / 5. Він має функцію plug and play. Користувачі можуть використовувати його одразу у будь-якому місці, у будь-який час. Зовнішній акумулятор Atria – це комплексне рішення для великої кількості цифрових пристроїв.

#### Особливості

Високий вихідний струм: зовнішній акумулятор Atria може видавати максимальну потужність 65 Вт. Він найкраще підходить для забезпечення швидкого заряджання ноутбуків і смартфонів.

Express-вихід: Вхідний адаптер постійного струму 5 В – 20 В. Вхідний адаптер постійного струму призначений для express-входу зовнішнього акумулятора Atria.

Захист: коло інтелектуального захисту забезпечує захист від надмірного заряду, надмірного розряду і короткого замикання;

Акумулятори високої якості: літій-полімерні акумулятори виготовлені за високими стандартами, є стабільними і мало нагріваються. Кількість циклів перезаряду – більше 500.

Інтелектуальне управління: мікрокомп'ютер контролює і відображує заряд.

Високоякісна конструкція: промисловий полікарбонатний матеріал. Відчуйте вишуканість, гладкість і зручність. Корпус твердий, невеликий і легкий.

#### Порядок використання

##### 1. Використання зовнішнього акумулятора Atria для підзаряджання цифрових пристроїв.

- З'єднайте цифровий пристрій з зовнішнім акумулятором за допомогою USB-кабелю і адаптера заряджання телефона.
- Після підключення зовнішнього акумулятора починається заряджання цифрового пристрою.

Примітка: під час роботи залишковий заряд можна перевірити за індикаторами.

##### 2. Заряджання зовнішнього акумулятора Atria за допомогою адаптера

- Підготуйте адаптер на 5В, USB-кабель та адаптер заряджання телефона мікро-USB.
- З'єднайте вхід "DC IN" на зовнішньому акумуляторі та адаптер заряджання телефона мікро-USB за допомогою USB-кабелю.
- Почнуть мигати лампочки. Адаптер 5 В – 20 В почне подачу живлення на зовнішній акумулятор.

Примітка: для заряджання зовнішнього акумулятора можна використовувати USB-інтерфейс на комп'ютері і ноутбуці. Герметична конструкція дає змогу ефективно уникнути пошкоджень під час використання, однак у будь-якому випадку не можна допускати занурення зовнішнього акумулятора у воду та інші небезпечні середовища.

#### Контактні дані

Виготовлено на замовлення: ТОВ «МТІ»

Адреса: 01001, м. Київ, бульвар Лесі Українки, 4

Телефон: +38 (044) 207-40-61

Сайт: www.mti.ua

Виробник: НЬЮ БЕЛІЕФ ТЕХНОЛОЖІ КО., ЛТД., 4Ф, Білдінг А, Уонгтай Індустрі Зоне, ЛонгХуа Дістрікт, ШенЖен, ГуангДонг, Китай